VOIP - Cliente MicroSIP

- 1. Baixar e instalar o software MicroSIP https://www.microsip.org/downloads
- 2. Após instalado abrir o software, abra o mesmo, clique no botão com o ícone de uma seta para baixo, para abrir o menu do programa
- 3. Clique em **Adicionar conta** conforme imagem a seguir

C MicroSIP - T	RISOLO –					
Telefone Chama	adas Contatos		Manter Ativo			
			Editar Conta	Ctrl+M		
344145	78	<u> </u>	Adicionar Conta			
1	2 ABC	3 DEF	Configurações	Ctrl+P		
	<u> </u>		Atalhos	Ctrl+S		
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Sempre no topo Ver Arquivo de Log			
7 PORS	8 TUV	9 WXYZ				
*	0	#	Visitar Website	Ctrl+W		
ļ	, ·		Ajuda	Ver. 3.21.3		
<	+	С	Sair	Ctrl+Q		
۲	Chamar	¢				
-						
<u>+</u> -		+				
	DND AA	CONF REC				
Online		2000	-			

- 4. Configurar as propriedades da conta conforme imagem abaixo, atentando aos seguintes campos
 - 1. Nome da conta: crie um nome para a conta à seu critério
 - 2. Usuário: número do ramal
 - 3. **Domínio:** Endereço IP da PABX
 - 4. Senha: senha do ramal VOIP
 - 5. Nome de Exibição: Nome da pessoa que usará este ramal
 - 6. Prefixo de Discagem: número 0 (zero)
 - 7. Transporte: UDP
 - 8. Endereço Público: Auto
 - 9. Publicar presença: selecionado
 - 10. Permitir reescrever IP: selecionado

×

5. Caso a configuração tenha sido realizada com sucesso, a tela do programa irá mostrar na parte inferior a informação **Online** com um ícone na cor verde, do lado esquerdo, e o número do ramal do lado direito.

×

- 6. Agora acesse as configurações gerais do programa, clicando no botão com uma seta para baixo, no canto superior direito, e acessando o menu **Configurações**
- 7. Na tela aberta, deixe na lista de codecs apenas os informados na imagem a seguir:

2	Mode Chamada	Única							
Toque de Chamada		X	2	Gravaglio de chamada 🗌	C: (Jaers)	blenosampi	aio (Desktop)#	lec []	x
		-			O MP3	OWAY	REC		
Ouvir toque em	Padrão	~		Métado DTMF	SP-NFO	v			
Outir chamada em	Padrão	~		Atendmento automático	Botão de	controle			
Microfone	Padrão	v		Encaminhamento de	Não	~		0 se	9
Amplificação do microfone		Z	Bloquear chamada entrante	Batão de controle				v	
Asuste de volume por software		2	Z Diretório de usuários						
Codera descrite	ala .	Coders habilitadas		Service and the Galaxies Poly					
Codecs disponiv Opus 24 kHz G. 711 A-larv G. 711 u-larv	es ••	Codecs habilitados G. 729 8 kHz G. 723 8 kHz	2	Lista de ação pachão	Padrão	0	Suporte para	fone de c	~
Codecs dispon/v Opus 24 kHz G. 711 A-law G. 711 A-law G. 722 16 kHz G. 722 11 36 kHz G. 722 11 32 kHz G. 722 12 kHz	eis	Codecs habilitados G. 729 8 km² G. 723 8 km² G. 723 8 km² G. 723 8 km²	2	Lista de açilo pachilo Lista de açilo pachilo Lista de açilo pachilo Lista teclas multimida Lista teclas de teclado Lista de aparecer no topo ao n Aparecer no topo ao n Paque - Posição Alesté Chamada em Exera	Padrão eceber chan kia	2 0 1948 2 0 2 0	Suporte para Habilitar angu Habilitar cont Enviar relatór Departivar me	fone de o ivo de lag a local rio de erro	
Codecs disponiv Opun 24 kHz G. 711 A-lanv G. 712 I-6 kHz G. 722.15 kHz G. 722.13 kHz G	eis	Codecs habilitados G. 729 B Hrte G. 723 B Hrte G. 723 B Hrte rgar Codec de Entrada	2	Litta de açilo pachio Litta de açilo pachio 2 Usar teclas multimida 2 Tans do teclado 2 Aparecer no topo ao n 2 Popuo - Posição Alexió 0 Chamada em Espera	Padrão eceber chan kia	2 ebe	Suporte para Habilitar arqu Habilitar cont Enviar relató Desativer me	fone de o ivo de lag a local rio de erro nasgens	1
Colecs disponiv Opus 24 Hrit G. 711 A-law G. 712 J 64 Hrit G. 722 J 66 Hrit G. 722 J 156 Hrit G. 722 J 156 Hrit G. 722 J 156 Hrit G. 722 J 156 Hrit Colecs Colection Climera	eis	Codecs habilitados G. 729 8 kHz G. 723 8 kHz G. 723 8 kHz rgar Codec de Dritada	2	Lista de açilo pachio Lista de açilo pachio 2 Estas nutitimida 2 Estas de teclado 2 Aparecer no topo ao n 2 Posuo - Posição Alesti 2 Chamada em Espera Verificar por atualozições	Padrão eceber chan kia Semanalm	ada 2 0 2 0 ente	Suporte para Habilitar arqu Habilitar cont Enviar relatór Departivar me	fone de la ivo de lag a local ris de erro nasgena	2
Codecs disponiv Opus 24 Hrit G. 711 A-law G. 712 J 6-law G. 722 J 66 Hrit G. 722 J 56 Hrit G. 722 J 56 Hrit G. 722 J 56 Hrit COM B Fetz WHO COLOR Climera Codec de video	eis	Codecs habilitados G. 723 8 kirls G. 723 8 kirls G. 723 8 kirls Par Codec de Entrade P	2	Litta de ação pachão 2 Litta de ação pachão 2 Tam do tecido 2 Apereor no topo ao n 2 Penga - Pesição Alext 0 Chamada em Espera Verificar por atualezçãos Esc	Padrão eceber chan kia Semanaim ecutar na ini	nada 2 0 2 0 ernte dalização d	Suporte para Habiltar arqu Habiltar cota Envlar relatió Desativer me lo sistema	fone de o ivo de lag a local is de erro nasgens	2
Coffers dispersiv Contess dispersiv Contess dispersiv Contess dispersiv Contess dispersiv Contess dispersiv Contess dispersive Contess di contess di contess dispersive Contess di	eis u 2ch 2 Por Porativar vide Padrão P vitis 2 vitis 2 vitis 2 vitis	Codecs habilitados G. 723 8 kirls G. 723 8 kirls G. 723 8 kirls y rgar Codec de Entrade y Amostragem do 256	2	Litta de ação pachão Litta de ação pachão 2 Tam do tecido 2 Tam do tecido 2 Aperecer no topo ao n 2 Pença - Pesição Alext © Chamada em Espera Verificar por atualezçãos Exe	Padrão eceber chan kria Semanaim ecutar na ini	erite cialização d	Suporte para Habiltar arqu Habiltar cont Enviar relató Desattivar me lo sistema	fone de o ivo de log a local rio de erro nasgens	2
Codecs disport/ Codecs disport/ CPUI 24 (Fit CPUI 24 (Fit CPUI 24 (Fit CPUI 24 (Fit CPUI 24 (Fit CPUI 24 (Fit CPUI 25 (Fit) 25 (Fit) 2	eis pus 2ch 2 Por Padrão Padrão 2 VHS 2 VHS 2 VHS	Codect habilitades G. 723 B kirks G. 723 B kirks G. 723 B kirks P P P P P P P P P P P P P	2	Litta de ação padrão 2 Usar teclar multindia 2 Tans do teclado 2 PropoProsição Alext 2 Prosição Al	Padrão eceber chan kria Semanaim ecutar na ini	erite cialização d	Suporte para Habiltar arqu Habiltar cont Enviar relató Desativar me lo sistema	fone de o ivo de lag a local is de erro naspena	2
Codecs dispon/v Codecs dispon/v CPut 24 bits C711 - Harr C711 - Harr C711 - Harr C711 - Harr C711 - Harr C712 - 130 bits C722 - 130 bits CARE - CO Codec de video Codec de video H.254 CH.253 Porta de origem 0 Servidor DNS	eki a a a paus 2ch 2 Padrão Padrão Padrão 2.VP8 2 2.VP8 2.	Codect habilitades 5.728 bits 5.728 bits c, 728 bits	2 2	Litta de ação padrão 2 Usar tectar multindia 2 Tans do teclado 2 PropoProsição Alent 2 PropoProsição Alent 2 Osmada em Expera Venficar por atualezções — Exe	Padrão eceber chan śria Semanalin ecutar na ini	erite idelização d	Suporte para Habiltar arqu Habiltar cont Enviar relatio Desativer me lo sistema	fone de o ivo de lag a local is de erro naagena	2

From: https://wiki.nexinfo.com.br/ - **NEX WIKI**

Permanent link: https://wiki.nexinfo.com.br/public/microsip?rev=1672067589



Last update: 26/12/2022 12:13